

AKO DLHO AKUMULÁTOR VYDRŽÍ?



PRACOVNÝ ČAS NA JEDNO NABITIE








POUŽITIE	OZNAČENIE VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
REŤAZOVÉ PÍLY									
Prerezávanie 	535i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	T535i XP®	N/A	N/A		1 h 15 min		1 h 50 min		
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min	1 h 15 min	1 h 50 min				
	120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	35 min	—	
Prerezávanie v korune stromu 	535i XP®	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
	T535i XP®								
Tesárske práce 	535i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
	T535i XP®				3 h		4 h 30 min		
	340i	N/A	N/A		3 h		4 h 30 min		
Pílenie dreva 	535i XP®	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
	T535i XP®						50 min		
	330i	4 h	2 h				50 min		
VYVETVOVACIA PÍLA NA TYČI									
Prerezávanie 	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	530iP4								
	115iPT4								
KROVINOREZY									
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—
	535iRX								
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—
	535iRX								
VYŽÍNAČE									
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX								
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Vyžínanie trávnych povrchov (ľahké podmienky) 	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	520iLX								
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min	

Pracovný čas u plne nabitého akumulátora závisí od troch premenných: od kapacity akumulátora, v akom prístroji sa akumulátor používa a či robíte ľahké práce alebo náročné rezanie / vyžínanie. Tabuľka zobrazuje prevádzkový čas, ktorý môžete od Husqvarna akumulátorového prístroja v rôznych pracovných situáciách očakávať.

Čas nabitia kompletne vybitého akumulátora závisí od kapacity akumulátora a typu nabíjačky, ktorú používate. V mnohých prípadoch je dobíjací čas kratší než čas pracovný. Znamená to, že s dvomi akumulátormi môžete pracovať nepretržite – jeden akumulátor je v prevádzke a druhý sa dobíja.



POUŽITIE	OZNAČENIE VÝROBKU	AKUMULÁTOR									
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10		
PLOTOSTRIHY											
Strihanie kríkov a neupraveného porastu (náročné podmienky)		520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min	
	520iHE3										
	520iHD60										
Strihanie upravovaných živých plotov (ľahké podmienky)		520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min	
		520iHE3									
		520iHD60									
		115iHD45									7 h 30 min
FÚKAČE											
Náročné podmienky		550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	
		340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min	
		320iB Mark II									
		120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
Ľahké podmienky		550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	
		340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min	
		320iB Mark II						50 min			
		120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min	
KOSAČKY NA TRÁVU											
Kosenie		LC 551iV**	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min	—	—	—	—	
		LC 353iVX	—	—	35 min	20 min		N/A	15 min		
		LC 347iVX			40 min	30 min			25 min		
		LC 141iV			1 h	35 min			25 min		30 min
		LC 141i			1 h 5 min	35 min			25 min		30 min
ODMACHOVAČE											
Odstraňovanie machu		S138i	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—	

N/A = Informácie nedostupné v dobe tlače. — = Neodporúča sa.

Prevádzkové doby sú časovo závislé a zodpovedajú pracovnej dobe v režime savE™: skutočná práca, základná údržba a pohyb podľa druhu práce.

Uvedené pokyny sú len orientačné a nemusia sa vždy opakovať z jedného nastavenia na druhé. * Vyžaduje chrbtový akumulátor BLi.

**Vyžaduje držák a adaptér pre použitie s akumulátormi s upnutím na chrbtá.

 Odporúčaný akumulátor

ČAS NABÍJANIA RÔZNYCH AKUMULÁTOROV RÔZNYMI NABÍJAČKAMI



		POČET DOBÍJACÍCH CYKLOV	QC500		QC330		QC250		QC80F		
			ÚROVEŇ NABITIA		ÚROVEŇ NABITIA		ÚROVEŇ NABITIA		ÚROVEŇ NABITIA		
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
CELODENNÉ PROFESIONÁLNE POUŽITIE	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—	—	—	
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min	
	KAŽDODENNÉ P.	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
		BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	PRILEŽITOSTNÉ POUŽITIE	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi20		600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	
BLi10		600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	

Najlepšia voľba